



hp integreret webserver

hp color LaserJet 3700
hp color LaserJet 4650

hp integreret webserver

brugervejledning

Copyright

© 2003 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse må ikke finde sted ud over det, som er tilladt i gældende lov om ophavsret.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel.

De eneste gyldige garantier for HP-produkter og -tjenester er angivet i de garantierklæringer, der leveres sammen med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri udgør yderligere garantier. HP er ikke ansvarlige for tekniske eller redigeringsmæssige fejl eller mangler heri.

EWS v. 7.7

Edition 1, 11/2003

Varemærker

Java™ er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.

Microsoft® og Windows® er amerikanske varemærker tilhørende Microsoft Corp.

Netscape er et amerikansk varemærke tilhørende Netscape Communications Corporation.

Indhold

1 Oversigt

Hvad er en integreret webserver?	1
Funktioner	1
Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed	2
HP Web Jetadmin og HP integreret webserver	2
Systemkrav	2
Åbning af HP integreret webserver	2
Navigering i HP integreret webserver	3

2 Visning af produktstatus fra informationssiderne

Enhedsstatus	6
Konfigurationsside	7
Status på forbrugsvarer	9
Hændelseslog	10
Side over forbrug	11
Oplysninger om enhed	12
Kontrolpanel	13
Udskriv	14

3 Konfiguration af produktet fra siderne under Indstillinger

Konfigurer enhed	18
Brug af menuerne på siden Konfigurer enhed	19
E-mail-server	20
Konfiguration af udgående e-mail	21
Konfiguration af indgående e-mail	21
Advarsler	22
Brug af siden Advarsler sammen med et produkt	23
Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet	27
AutoSend	28
Sikkerhed	29
Rediger andre links	30
Tilføjelse af et link	31
Fjernelse af et link	31
Oplysninger om enhed	31
Sprog	32
Tidstjenester	33

4 Håndtering af netværksoperation fra netværkssiderne

Oversigt	35
----------------	----

5 Brug af Andre links som en ressource

hp instant support	38
Sådan fungerer hp instant support	38
Oplysninger, du kan få fra hp instant support	38
Bestil forbrugsvarer	38
Produktsupport	39

Indeks

1 Oversigt

Hvad er en integreret webserver?

En webserver skaber et miljø, hvor webprogrammer kan køre, meget på samme måde som et operativsystem, f.eks. Microsoft® Windows®, skaber et miljø, hvor programmer kan køre på computeren. En webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator, kan vise output fra en webserver.

En "integreret" webserver (IWS) ligger på en hardwareenhed (f.eks. en printer) eller i firmwaren, og er ikke ligesom software, der skal indlæses på en netværksserver.

Fordelen ved en integreret webserver er, at den giver produktet en brugerflade, der kan åbnes og anvendes af alle med en netværkscomputer og en standard-webbrowser. Det er ikke nødvendigt at installere eller konfigurere specialsoftware.

Ved hjælp af HP integreret webserver kan du få vist statusoplysninger om produktet, ændre indstillinger og håndtere produktet på computeren.

Bemærk!

I denne vejledning bruges ordene "produkt" og "enhed" nogle gange i flæng. Når produkter eller enheder omtales i denne vejledning, refererer oplysningerne til HP LaserJet-printere, HP Color LaserJet-printere og HP LaserJet MFP'er, medmindre andet er angivet. Yderligere oplysninger om, hvilke funktioner din printer eller MFP understøtter, finder du i dokumentationen, der fulgte med produktet.

Funktioner

Du kan bruge HP integreret webserver til at få vist produkt- og netværksstatus og til at håndtere udskrivningsfunktioner fra computeren i stedet for på produktets kontrolpanel. Du kan udføre disse opgaver med HP integreret webserver:

- Få vist kontrolpanelmeddelelser og produktstatusoplysninger.
- Fastsætte alle forbrugsvarers resterende levetid.
- Bruge linket **Bestil forbrugsvarer** til at oprette forbindelse til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg.
- Få adgang til produktets side om teknisk support.
- Få adgang til specifik support til de seneste produkthændelser.
- Få vist og ændre bakkekonfigurationer.
- Få vist og ændre produktkonfigurationer.
- Få vist og udskrive informationssider, f.eks. konfigurationssiden.
- Modtage advarsler om produkthændelser, f.eks. når produktet har en lav beholdning af forbrugsvarer, via e-mail.
- Tilføje eller tilpasse links til andre websteder.
- Vælge det sprog, du vil have vist på den integrerede webservers sider.
- Få vist og ændre netværkskonfigurationer.
- Udskrive til et HP-produkt uden at installere en printerdriver.

Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed i produktet, f.eks. en harddisk eller flash-disk, kan du få vist, konfigurere og gemme yderligere oplysninger.

- **Advarsler.** Konfigurer fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver af de fire lister. (Uden den permanente lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail-adresser).
- **Andre links.** Føj op til fem ekstra links til websteder efter eget valg. (Du kan kun tilføje ét ekstra link uden det ekstra lager).

Der leveres muligvis en harddisk sammen med produktet, men det afhænger af produktmodellen. Hvis produktet ikke har en harddisk, kan du bestille en. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se den brugervejledning, der fulgte med produktet, eller besøge: http://www.hp.com/go/buy_hp (i USA) eller <http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin og HP integreret webserver

HP's Web Jetadmin er et webbaseret systemhåndteringsværktøj, som du kan bruge sammen med en webbrowser.

HP integreret webserver og Web Jetadmin arbejder sammen om at opfylde alle dine krav til produkthåndtering. Du kan installere og håndtere netværksenheder effektivt. Netværksadministratorer kan håndtere netværksenheder eksternt, praktisk set fra hvor som helst.

HP integreret webserver leverer en simpel og letanvendelig løsning til en-til-en-produkthåndtering i miljøer med et begrænset antal produkter. Miljøer med flere produkter kan dog med fordel bruge HP Web Jetadmin til gruppeprodukthåndtering. Ved hjælp af HP Web Jetadmin kan du finde, håndtere og konfigurere flere enheder på én gang.

HP Web Jetadmin er tilgængelig fra HP onlinesupport (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

Systemkrav

- Der skal være installeret en webbrowser på computeren. HP integreret webserver er konstrueret således, at den arbejder bedst sammen med de nyere versioner af de fleste webbrowsere. Netscape Navigator 6.2 eller nyere eller Microsoft Internet Explorer 5.01 og nyere for Macintosh-computere eller Internet Explorer 6.0 eller nyere for Windows arbejder f.eks. godt sammen med denne webserver.
- En TCP/IP-baseret (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) netværksforbindelse.

Åbning af HP integreret webserver

Bemærk!

Du kan ikke få vist den integrerede webservers sider uden for en firewall.

- 1 Åbn en webbrowser.
- 2 Indtast den IP-adresse, der er tilknyttet produktet (f.eks. <http://192.168.1.1>) eller værtsnavnet (f.eks. [http://www.\[your_server\].com](http://www.[your_server].com)), i feltet **Adresse** eller **Start**.

Hvis du ikke kender produktets IP-adresse, er den vist på konfigurationssiden. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at finde ud af, hvordan du udskriver en konfigurationsside på kontrolpanelet.

Navigering i HP integreret webserver

HP integreret webserver indeholder sider, der kan bruges til at få vist produktoplysninger og ændre konfigurationsindstillinger. Du kan få adgang til disse sider ved at klikke på en af fanerne (**Oplysninger**, **Indstillinger** og **Netværk**) og derefter klikke på en af menuerne på navigationsbjælken, der er placeret til venstre i skærbilledet.

Følgende illustration og tabel indeholder oplysninger om IWS-skærbillederne.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121

1 HP Color LaserJet XXXX

2 Oplysninger Indstillinger Netværk

3 Enhedsstatus

4 Andre links

5 Enhedsstatus

Klar

Pause/Genoptag (knap) Fortsæt

Forbrugsvarer

Tonere: (% resterende)

Sort Cyan Magenta Gul

Udskriftskassette 100% Udskriftskassette 100% Udskriftskassette 100% Udskriftskassette 100%

Billedoverførselsæt 100% Billedfikseringsæt 100%

Oplysninger om forsyninger

Medier

Input/output Status Format Type

BAKKE 1 BAKKE 2 BAKKE 3 STANDARDUBAKKE

ALLE STR LETTER LETTER ikke gældende

ENHVER TYPE ALMINDELIG ALMINDELIG ikke gældende

Skift indstillinger

Muligheder

Printerens serienummer: XXXXXXXXXX

Datokode for firmware: 20030505 20030505

Duplex: FRA

1: BAKKE 1, 100 ark

2: BAKKE 2, 250 ark

3: BAKKE 3, 500 ark

DIMM-stik 1: Side 1: 16 MB Flash

Nummer	IWS-skærmfunktion	Beskrivelse	Yderligere oplysninger
1	Produktnavn og IP-adresse	Få vist produktnavnet og IP-adressen.	
2	Faner	Fanen Oplysninger	Få vist oplysninger om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse sider.
		Fanen Indstillinger	Brug funktionen under denne fane til at konfigurere produktet.
		Fanen Netværk	Få vist netværksstatus, og konfigurer produktets netværksskort.

Nummer	IWS-skærmfunktion	Beskrivelse		Yderligere oplysninger
3	Menuer	Forskellige menuer under hver fane	Klik på en fane for at få vist menuerne.	
4	Andre links	hp instant support	Opret forbindelse til et sæt webressourcer, som hjælper dig med at løse problemer og beskriver, hvilke yderligere tjenester der er tilgængelige for dit HP-produkt.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Brug af Andre links som en ressource" på side 37. Se "Rediger andre links" på side 30.
		Bestil forbrugsvarer	Brug internettet til at bestille originale HP-forbrugsvarer til dit HP-produkt.	
		Produktsupport	Brug specifik produkthjælp på HP's websted til at løse et problem.	
5	Sideindhold	Forskelligt indhold i hver menu	Klik på en menu for at få vist en side.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Visning af produktstatus fra informationssiderne" på side 5. Se "Konfiguration af produktet fra siderne under Indstillinger" på side 17. Se "Håndtering af netværksoperation fra netværkssiderne" på side 35.

2 Visning af produktstatus fra informationssiderne

Informationssiderne benyttes kun til oplysningsbrug. Du kan ikke konfigurere printeren fra disse sider. Hvis du vil konfigurere printeren via IWS, skal du se "[Konfiguration af produktet fra siderne under Indstillinger](#)" på side 17.

Informationssiderne består af følgende sider:


- Enhedsstatus (side 6)
- Konfigurationsside (side 7)
- Status på forbrugsvarer (side 9)
- Hændelseslog (side 10)
- Side over forbrug (side 11)
- Oplysninger om enhed (side 12)
- Kontrolpanel (side 13)
- Udskriv (side 14)

Bemærk!

Nogle produkter understøtter ikke alle disse sider.

Enhedsstatus

Brug siden Enhedsstatus til at få vist produktets aktuelle status. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121

HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger

Indstillinger

Netværk

1

Enhedsstatus

Konfigurationsside

Status på forbrugsvarer

Hændelseslog

Side Over Forbrug

Oplysninger om enhed

Kontrolpanel

Udskriv

Andre links

[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Enhedsstatus

2

Klar

3

Pause/Genoptag (knap)

Fortsæt

4

Forbrugsvarer

Tonere: (% resterende)

<div>Sort</div> <div>Udskriftskassette 100%</div> <div></div>	<div>Cyan</div> <div>Udskriftskassette 100%</div> <div></div>	<div>Magenta</div> <div>Udskriftskassette 100%</div> <div></div>	<div>Gul</div> <div>Udskriftskassette 100%</div> <div></div>
<div>Billedoverføringssæt 100%</div> <div></div>	<div>Billedfikseringssæt 100%</div> <div></div>		

[Oplysninger om forsyninger](#)

5

Medier

Input/output	Status	Format	Type
BAKKE 1	<div></div>	ALLE STR	ENHVER TYPE
BAKKE 2	<div></div>	LETTER	ALMINDELIG
BAKKE 3	<div></div>	LETTER	ALMINDELIG
STANDARDUDBAKKE	<div>OK</div>	ikke gældende	ikke gældende

[Skift indstillinger](#)

6

Muligheder

Printerens serienummer: XXXXXXXXX

Datokode for firmware: 20030505 20030505

Duplex: FRA

1: BAKKE 1, 100 ark

2: BAKKE 2, 250 ark


3: BAKKE 3, 500 ark

DIMM-stik 1: Side 1: 16 MB Flash

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3 .
2	Enhedsstatus	Viser produktets status (den samme, som vises på kontrolpanelets display).
3	Kontrolpanelets knapper	Brug disse knapper på kontrolpanelet på samme måde, som du ville på produktet. Gå til siden Sikkerhed under fanen Indstillinger for at vælge, hvilke af kontrolpanelets knapper der skal vises på denne side.
4	Forbrugsvarer	Viser de enkelte forbrugsvarers resterende levetid i procent.
5	Medier	Viser status og konfigurationsoplysninger for papir- og udskriftsbakkerne.
6	Muligheder	Viser det ekstraudstyr, der er installeret i produktet.

Konfigurationsside

Brug konfigurationssiden til at få vist de aktuelle produktindstillinger, hjælpe med fejlfinding af printerproblemer og godkende installationen af ekstraudstyr, f.eks. DIMM'er (Dual Inline Memory Modules) eller papirhåndteringsenheder. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

OplysningerIndstillingerNetværk

1

Enhedsstatus
Konfigurationsside
Status på forbrugsvare
Hændelseslog
Side Over Forbrug
Oplysninger om enhed
Kontrolpanel
Udskriv

2

Konfigurationsside

3

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

2

Oplysninger om enhed

Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX
Printrnavn:	hp color LaserJet XXXX
Printermodel:	CXXXXA
Printerens serienummer:	XXXXXXXXXX
Datkode for firmware:	20030505 20030505
Service-id:	00000
PS ventetid:	300 sekunder
Sideantal	0
Antal farvesider:	0

3

Installerede printersprog og udstyr

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
DIMM-stik 1:	Side 1: 16 MB Flash Side 2: 64 MB SDRAM
DIMM-stik 2:	Side 1: 128 MB SDRAM Side 2: Tom
DIMM-stik 3:	Tom
DIMM-stik 4:	Tom
EIO 1:	HP JetDirect J6057A
RAM-DREV-lager:	113 MB kapacitet

4

Hukommelse

Samlet hukommelse:	192 MB
DWS:	70.0
Automatisk ressourcebesparelse aktiveret	

5

Sikkerhed

Kontrolpanellås:	INGEN
Adgangskode til kontrolpanel:	DEAKTIVERET
Enhedstype: NAM-DN1CV	Gkrivebeskyttelse: DCAKTIVCNCT

6

Papirbakker og udstyr

Standardpapirstørrelse:	LETTER
Bakke 1 Formt:	ALLE STR
Bakke 1 Type:	ENHVER TYPE
Bakke 2 Formt:	LETTER
Bakke 3 Formt:	LETTER
Duplexenhed	

Intern
Papirbakker:
1: BAKKE 1, 100 ark
2: BAKKE 2, 250 ark
3: BAKKE 3, 500 ark
Udskriftsbakker:
1: STANDARDUBAKKE, 150 ark, Forside nedad

Kalibreringsoplysninger

Sidste farveniveauregistr. (sideantal): 0
Sidste farveniv.reg. (dato/kl.): 6 MAY 2003/19:30
Sidste DMax/DHalf (sideantal): 0
Sidste DMax/DHalf (dato/kl.): 6 MAY 2003/19:32

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene.


DAWW

Konfigurationsside 7

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3.
2	Oplysninger om enhed	Viser serienummeret, sideantallet og andre oplysninger om produktet.
3	Installerede printersprog og -udstyr	Viser alle de installerede printersprog, f.eks. PCL (Printer Command Language) og PS (PostScript), og viser det udstyr, som er installeret i hvert DIMM-stik og EIO-stik.
4	Hukommelse	Viser hukommelsesoplysninger, PCL-driverens arbejdsområde (DWS) samt oplysninger om I/O-buffere (input/output) og ressourcebesparelse.
5	Sikkerhed	Viser status for indstillingerne Kontrolpanellås, Adgangskode til kontrolpanel og Skrivebeskyttelse.
6	Papirbakker og udstyr	Viser størrelsen på og typen af det medie, der er angivet for de enkelte bakker i produktet. Hvis der er installeret en dupleksenhed eller ekstraudstyr til papirhåndtering på produktet, vises der også oplysninger om disse enheder her.

Status på forbrugsvarer

På siden Status på forbrugsvarer vises mere detaljerede oplysninger om forbrugsvarer, og siden indeholder varenumre på originale HP-forbrugsvarer. (Det er en god idé at have varenumrene klar, når du bestiller forbrugsvarer). I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121

HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger | Indstillinger | Netværk

1

Enhedsstatus
Konfigurationsside
Status på forbrugsvarer
Hændelseslog
Side Over Forbrug
Oplysninger om enhed
Kontrolpanel
Udskriv


2

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Status på forbrugsvarer


Bestillingsoplysninger:
Hewlett-Packard-forbrugsvarer kan bestilles på internettet, online via dit printersoftware eller ved at ringe til en autoriseret forhandler. Følg instruktionerne i vejledningen til din printer.


3

 Sort Udskriftskassette
Bestil HP-vare: Q2670A 100%


Anslået mængde resterende sider: 6000
(Baseret på sidedækning med denne forbrugsvarer 5,0%)
Lav nået: NEJ
Serienummer: 5898240
Sider udskrevet med denne forbrugsvarer: 0
Første dato for installation: 20030507
Dato for sidste anvendelse: 20030507


4

 Billedoverførings sæt
Bestil HP-vare: Q3658A 100%


 Cyan Udskriftskassette
Bestil HP-vare: Q2681A 100%

Anslået mængde resterende sider: 6000
(Baseret på sidedækning med denne forbrugsvarer 5,0%)
Lav nået: NEJ
Serienummer: 5898241
Sider udskrevet med denne forbrugsvarer: 0
Første dato for installation: 20030507
Dato for sidste anvendelse: 20030507

 Billedfikseringssæt
Bestil HP-vare: 110V-Q3655A 220V-Q3656A 100%

 Magenta Udskriftskassette
Bestil HP-vare: Q2683A 100%

Anslået mængde resterende sider: 6000
(Baseret på sidedækning med denne forbrugsvarer 5,0%)
Lav nået: NEJ
Serienummer: 5898242
Sider udskrevet med denne forbrugsvarer: 0
Første dato for installation: 20030507
Dato for sidste anvendelse: 20030507

 Gul Udskriftskassette
Bestil HP-vare: Q2682A 100%

Anslået mængde resterende sider: 6000
(Baseret på sidedækning med denne forbrugsvarer 5,0%)
Lav nået: NEJ
Serienummer: 5898243
Sider udskrevet med denne forbrugsvarer: 0
Første dato for installation: 20030507
Dato for sidste anvendelse: 20030507

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene.

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3.
2	Bestil forbrugsvarer	Brug denne funktion til at oprette forbindelse til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg.
3	Oplysninger om kassette/billedtromle	Viser, hvis det er muligt, den resterende levetid i procent og det anslåede antal tilbageværende sider, inden forbrugsvarer er tom, det samlede antal sider, der er blevet behandlet med forbrugsvarer, forbrugsvarerens serienummer og HP-varenummer samt en indikation af, om forbrugsvarer har nået snart tom-status.
4	Oplysninger om forbrugsvarer med lang levetid	Viser, hvis det er muligt, den resterende levetid i procent og det anslåede antal tilbageværende sider med forbrugsvarer.

Hændelseslog

På siden Hændelseslog vises de seneste printerhændelser, herunder papirstop, servicefejl og andre printerfejl. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

hp colorLaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger Indstillinger Netværk

1 Enhedsstatus
Konfigurationsside
Status på forbrugsvarer
Hændelseslog
Side Over Forbrug
Oplysninger om enhed
Kontrolpanel
Udskriv

Hændelseslog

Aktuelt sidetal	0
Serienummer:	XXXXXXXXXX
Antal punkter i brug:	5
Maks. antal indtastninger:	50


2 Nummer	3 Sideantal	4 Hændelse	5 Beskrivelse eller personlighed
5	0	54.30.08	Printerfejl
4	0	54.30.10	Printerfejl
3	0	68.3D.0D	
2	0	68.3D.02	
1	0	54.30.10	Printerfejl

6 Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3.
2	Antal	Angiver rækkefølgen for de opståede fejl. Den sidste fejl har det højeste tal.
3	Sideantal	Angiver det antal sider, der er udskrevet på produktet, når fejlen opstår.
4	Hændelse	Viser den interne fejlkode for hver fejl.
5	Beskrivelse eller Printersprog	Angiver, om fejlen opstod som følge af problemer med produktets printersprog eller som følge af et papirstop.
6	Produktsupport	Etablerer adgang til HP's support-websted, hvor du kan finde produktspecifikke fejlfindingsoplysninger.

Side over forbrug

Siden over forbrug indeholder en optælling af sider for hvert medieformat, der er passeret gennem printeren, og viser de forskellige papirtyper, der blev brugt, samt den gennemsnitlige procent tonerdækning pr. side for hver farve. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger

Indstillinger

Netværk

1

Enhedensstatus

Konfigurationsside

Status på forbrugsvarer

Hændelseslog

Side Over Forbrug

Oplysninger om enhed

Kontrolpanel

Udskriv

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

2

Side Over Forbrug

Identifikation

S/N: XXXXXXXXXX

Produktnavn: HP Color LaserJet XXXX

Printernavn: hp color LaserJet XXXX

2

Totaler for forbrug (tilsvarende)

PRINTER	SIMPLEX SIMPLEX SIMPLEX DUPLEX DUPLEX DUPLEX									Total	Total
Sideformat	Mono	Farve	Enheder	Mono	Farve	Enheder	Mono	Farve	Total		
LETTER	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0		
LEGAL	0	0	1,3	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0		
A4	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0		
EXECUTIVE	0	0	0,8	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
KONVOLUTION #10	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
KONVOLUTION MONARCH	0	0	0,3	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
KONVOLUTION C5	0	0	0,6	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
KONVOLUTION DL	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
B5(JIS)	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
KONVOLUTION B5	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
SPECIAL	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
DPOSTCARD(JIS)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
A5	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
16K	0	0	0,8	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
B5(ISO)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
8.5X13	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0	0,0		
TOTALT							0,0	0,0	0,0		
PRINTERFORBRUG											

3

Udskriftstilstande og brug af papirstier (faktisk)

BRUG AF UDSKRIFTSTILSTANDE

Udskriftstilstand	Mono	Farve	Total
AUTOREG.-TILSTAND	0	0	0
LETTILSTAND	0	0	0
KRAFTIGT-TILSTAND	0	0	0
EKST.KRAFT.-TILST.	0	0	0
TRANSPARENTTILST	0	0	0
KONVOLUTIONTILSTAND	0	0	0
ETIKETTILSTAND	0	0	0
HURTIG BL.-TILST.	0	0	0
BLANKT-TILSTAND	0	0	0
GROFT PAPIR-TILST.	0	0	0
B. BLANKT-TILSTAND	0	0	0
B. KRAFT.-TILSTAND	0	0	0
B. E.KRAFT.-TILST.	0	0	0
B. ETIKETTILSTAND	0	0	0
KARTONTILSTAND	0	0	0
B. TRANSP.TILST.	0	0	0
Total			0

BRUG AF PAPIRSTI

Kilde	Antal	Destination	Antal
Konvolutfremfører	0	Forside opad	0
Manuel indlægningsbakke	0	Forside nedad	0
MP-bakke	0	Ekstern bakke	0
BAKKE 1	0	Andet	0
BAKKE 2	0	Total	0
BAKKE 3	0		
Ekstern bakke	0		
Andet	0		
Total	0		

4

Historisk printerdækning

Sort 0,0%

Cyan 0,0%

Magenta 0,0%

Gul 0,0%

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene.

DAWW

Side over forbrug 11

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3.
2	Totaler for forbrug (tilsvarende)	Viser de udskrevne papirtyper, antallet af udskrevne enkelsider, antallet af udskrevne duplekssider og det samlede antal udskrevne sider.
3	Udskriftstilstande og brug af papirstier (faktisk)	Angiver de forskellige udskriftstilstande, der er brugt til udskriftsjob i farver og sort/hvid.
4	Dækning	Angiver, hvor meget toner der bruges på en side.

Oplysninger om enhed

På siden Oplysninger om enhed vises en beskrivelse af enheden, aktivnummer, firmanavn, navn på kontaktperson og printerens IP-adresse, modelnummer og serienummer.

Bemærk!

Det printernavn, aktivnummer, firmanavn og navn på kontaktperson, der vises på siden Oplysninger om enhed under fanen **Oplysninger**, kan angives på siden Oplysninger om enhed, der findes under fanen **Indstillinger**.



hp colorLaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger
Indstillinger
Netværk

Enhedsstatus
 Konfigurationsside
 Status på forbrugsvarer
 Hændelseslog
 Side Over Forbrug
Oplysninger om enhed
 Kontrolpanel
 Udskriv


Oplysninger om enhed

Printernavn:	hp colorLaserJet XXXX
Aktivnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP-adresse:	127.0.0.1
Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX
Printermodel:	CXXXXA
Printerens serienummer:	XXXXXXXXXX

Andre links
[hp.instant.support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Kontrolpanel

For de produkter, der har et kontrolpanel, viser siden Kontrolpanel produktets kontrolpaneldisplay, som om du stod ved produktet. Da denne visning viser produktets status, kan den hjælpe dig med at foretage fejlfinding i forbindelse med problemer med produktet.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger

Indstillinger

Netværk

Enhedsstatus

Konfigurationsside

Status på forbrugsvarer

Hændelseslog


Side Over Forbrug

Oplysninger om enhed

Kontrolpanel

Udskriv

Kontrolpanel

Ready 

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

Du kan bruge denne side til at udskrive én fil ad gangen fra et produkt, der understøtter HP integreret webserver. Denne funktion er især nyttig, hvis du er mobilbruger, da du ikke behøver at installere produktets printerdriver for at kunne udskrive. Du kan udskrive hvor som helst og når som helst.

Bemærk!

Denne side vises kun, hvis den er aktiveret af systemadministratoren på siden Sikkerhed.

Du kan udskrive disse filtyper:

- Udskrivningsklare filer, f.eks. dokumenter, der er genereret ved hjælp af driverindstillingen "skriv til fil" (som standard PRN-filtypenavnet), PCL-dokumenter, PS-dokumenter og tekstfiler (TXT).

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger Indstillinger Netværk

1 Oplysninger

2 Enhedsstatus **Energispar til**

3 Indstilling 1

4 Indstilling 2

Udskriv

Identificer det dokument, du vil udskrive, ved at bruge en af indstillingerne nedenfor, og klik derefter på knappen Anvend

Bemærk! Angiv dokumentets filnavn for at udskrive dokumenter, der er klar til udskrivning (f.eks. .ps, .pdf, .pcl, .txt).

Vælg det dokument, du vil hente fra harddisken eller netværksfilserveren.

Vælg fil Gennemse...

Indlæs adressen på det dokument, du vil have adgang til via internettet. Indlæs f.eks. adressen på følgende måde:
http://www.(din_server).com/filnavn.ps

Adresse

Anvend Annuller

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området på siden
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" på side 3.
2	Enhedsstatus	Viser produktets status (den samme, som der vises på siden Enhedsstatus og på kontrolpanelets display).
3	Indstilling 1	Udskriver en fil, der findes på din bærbare computer, din stationære computer eller en netværksfilserver.
4	Indstilling 2	Udskriver en fil, som du kan få adgang til via internettet.

Sådan udskrives en fil

1 Du skal gøre *et* af følgende:

- Klik på **Gennemse** for at finde en fil, som du vil udskrive.

eller

- Indtast adressen (begynd med "http://" eller "https://") på en fil, som du vil udskrive, og som er tilgængelig via internettet.

2 Klik på **Anvend**.

3 Konfiguration af produktet fra siderne under Indstillinger

Brug siderne under fanen **Indstillinger** til at konfigurere produktet fra din computer. Siderne under Indstillinger består af følgende sider:

- Konfigurer enhed (side 18)
- E-mail-server (side 20)
- Advarsler (side 22)
- AutoSend (side 28)
- Sikkerhed (side 29)
- Rediger andre links (side 30)
- Oplysninger om enhed (side 31)
- Sprog (side 32)
- Tidstjenester (side 33)

Bemærk!

Nogle produkter understøtter ikke alle disse sider.


Konfigurer enhed

Du kan bruge siden Konfigurer enhed til at udskrive informationssider om produktet og konfigurere produktet *eksternt*. I følgende illustration, tabel og eksempelprocedure beskrives, hvordan du skal bruge denne side. I følgende eksempel vises indstillingerne i menuen **Oplysninger**.

Bemærk!

Hvis dit produkt har et kontrolpaneldisplay, svarer disse menuer til dem, der findes på produktets kontrolpanel. Nogle af menuerne på produktets kontrolpanel er ikke tilgængelige fra den integrerede webserver.

Se dokumentationen, der fulgte med produktet, for at få yderligere oplysninger om de forskellige menuer, som produktet understøtter.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger

Indstillinger

Netværk

1

Konfigurer enhed

E-mail-server

Avarsler

AutoSend

Sikkerhed

Rediger andre links

Oplysninger om enhed

Sprog

Tidstjenester

2

Vælg en menu

3

OPLYSNINGER

PAPIRHÅNTERING

KONFIGURER ENHED

DIAGNOSTICERING

4

OPLYSNINGER

UDSKRIV MENUOVERSIGT

UDSKRIV KONFIGURATION

STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER

UDSKRIV SIDE OVER FORBRUG

UDSKRIV DEMOSIDE

UDSKRIV FILOVERSIGT

UDSKRIV PCL-FONTLISTE

UDSKRIV PS-FONTLISTE

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

Anvend

Annuller

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området	
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3.	
2	Vælg en menu	Menuen Oplysninger	Udskriv informationssider om produktet, der indeholder detaljerede oplysninger om produktet og dets konfiguration.
		Menuen Papirhåndtering	Angiv den papirtype, der findes i de enkelte bakker.
		Menuen Konfigurer enhed	Konfigurer produktet, og påvirk dermed produktets funktioner. Du kan f.eks. konfigurere Energispar og indstillinger for printersproget fra denne menu.
3	Plustegn	Klik på plustegnet (+) ud for en menu, eller klik på selve menuen for at få vist undermenuerne.	
4	Undermenuer	Få adgang til produktoplysninger eller til konfiguration af produktet.	

Brug af menuerne på siden Konfigurer enhed

Følgende fremgangsmåde er *kun* et eksempel. Andre menupunkter kan indstilles på tilsvarende vis.

Bemærk!

Printerdrivere og softwareprogrammer tilsidesætter ofte valg, der er foretaget i menuen **Udskrivning** og i menuen **Papirhåndtering**. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at få yderligere oplysninger.

Eventuelle ændringer afspejles på siden Printerstatus, på konfigurationssiden og i menuen **Papirhåndtering**.

Følg disse trin for at vælge papirformat for bakke 1 (eksempelprocedure):

- 1 Klik på **PAPIRHÅNTERING**.
- 2 Vælg **A4** på listen ud for BAKKE 1 STØRRELSE, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringen.

E-mail-server

Brug siden E-mail-server til at konfigurere e-mail-indstillinger for udgående og indgående post, hvilket gør det muligt for dig at konfigurere produktadvarsler. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger Indstillinger Netværk

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Tidstjenester

2 E-mail-server

2 Udgående e-mail

Angiv værdier for udgående e-mail-server, hvis du bruger e-mail-advarsler.

☒ Aktiver udgående e-mail

SMTP-server 0.0.0.0

Domænenavn (mydomain).com

3 E-mail-adresse på enhed (mydevice)@(mydomain).com

4 Indgående e-mail (ikke påkrævet for e-mail-advarsler)

Angiv værdier for indgående e-mail-server, så fjernanmodninger og kommandoer kan sendes til enheden.

☒ Aktiver indgående e-mail

POP3-server 0.0.0.0

Enheds POP3-brugernavn (mydevice)

Adgangskode ****

Anvend Annuller

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3.
2	Udgående e-mail	Konfigurer udgående e-mail, hvis du vil benytte funktionerne Advarsler eller AutoSend. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Brug af siden Advarsler sammen med et produkt " på side 23.
3	E-mail-adresse på enhed	Dette er produktets e-mail-adresse, der vises i produktadvarsler. Det er <i>ikke</i> den e-mail-adresse, du skal bruge, når du sender kommandoer til produktet. Se " Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet " på side 27.
4	Indgående e-mail	Konfigurer indgående e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved hjælp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet " på side 27.

Konfiguration af udgående e-mail

Du skal kun konfigurere udgående e-mail, hvis du vil benytte funktionen Advarsler eller AutoSend.

- 1 Indhent følgende oplysninger. (Organisationens netværks- eller e-mail-administrator kan sædvanligvis give dig de oplysninger, der kræves til at konfigurere udgående e-mail).
 - IP-adressen (Internet Protocol) på SMTP-postserveren (Simple Mail Transfer Protocol) på netværket. IWS bruger SMTP-serverens IP-adresse til at dirigere e-mail-meddelelser til andre computere.
 - Det domænenavn, der bruges ved adressering af e-mail-meddelelser i organisationen.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver udgående e-mail**.
- 3 Skriv SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen **SMTP-server**.
- 4 Skriv domænenavnet, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Konfiguration af indgående e-mail

Du bør konfigurere indgående e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved hjælp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "[Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet](#)" på side 27.

- 1 Etablerer en POP3-postboks-konto (Post Office Protocol 3) for produktet på en postserver i organisationens netværk.

Hver POP3-konto kræver et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet kombineret med produktets domænenavn (der er angivet i konfigurationen for udgående e-mail) bliver til e-mail-adressen på produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postboks-kontoen f.eks. er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com".

Bemærk!

Hvert enkelt produkt, der er konfigureret til indgående e-mail, skal have sin egen POP3-postboks-konto på netværkets e-mail-server.

POP3-postboks-konti konfigureres sædvanligvis af organisationens netværks- eller e-mail-administrator.

- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver indgående e-mail**.
- 3 Skriv POP3-postserverens IP-adresse i tekstboksen **POP3-server**.
- 4 Skriv brugernavnet og adgangskoden til produktets postboks-konto, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Advarsler

På siden Advarsler kan du konfigurere produktet til at sende problem- og statusadvarsler til alle via e-mail-meddelelser. Der er mere end én person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager kun specifikke advarsler. En administrativ assistent kan f.eks. være ansvarlig for bestilling af tonerkassetter eller for afhjælpning af papirstop og kan modtage en avanceret advarsel, når tonerkassetterne er næsten tomme eller kan modtage en advarsel vedrørende et papirstop. På samme måde kan forbrugsvarer med lang levetid håndteres af en ekstern serviceudbyder, som kan modtage advarsler om fikseringsenhedssæt, billedtromler og overføringssæt. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, f.eks. en harddisk, kan du oprette op til fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver liste. (Uden den permanente lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail-adresser.) Følgende eksempel er for et produkt, hvor der ikke er installeret en permanent lagerenhed. Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du redigere, teste og slette destinationer og destinationslister.

Bemærk!

Udgående e-mail skal være aktiveret, for at advarslerne fungerer. Se "[Konfiguration af udgående e-mail](#)" på side 21, hvis du vil aktivere udgående mail.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger Indstillinger Netværk

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Tidstjenester

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Advarsler

Der er aktuelt konfigureret advarsler for følgende advarselsdestinationer. Hvis du vil foretage ændringer, skal du klikke på den relevante knap ud for advarselsdestinationen. Hold markøren hen over en knap for at få yderligere oplysninger.

Bemærk! For at advarslerne kan fungere, skal udgående e-mail være konfigureret på siden E-mail-server.

Advarselsdestination	Valgte advarsler	Vedhæftede filer (valgfrit)
(your_name)@(your_company).com	Kassette lav (bestil) Kassette udløbet (udskift) Ikke-HP forbrugsvarer fundet Afhjælp papirstop Luk bakker, paneler og dæksler	XML-data
	Rediger	Test
	Slet	
(another_name)@(your_company).com	Printerfejl 55 DC-kontrolenhedsfejl Afhjælp papirstop Luk bakker, paneler og dæksler Manuel indlæsning 41.3 Uventet papirstørrelse 41.5 Uventet papirtype	Konfigurationsside Hændelseslog XML-data
	Rediger	Test
	Slet	
http://www.(your_server).com	Kassette lav (bestil) Kassette udløbet (udskift) Ikke-HP forbrugsvarer fundet Afhjælp papirstop Luk bakker, paneler og dæksler	Statusside over forbrugsvarer Side Over Forbrug Konfigurationsside Hændelseslog XML-data
	Rediger	Test
	Slet	
6 Ny advarselsdestination		

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene.

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3.
2	Oversigt over destinationslister	Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer.
3	Knappen Rediger	Klik på knappen for at foretage ændringer af destinationen eller destinationslisten.
4	Knappen Test	Klik på knappen for at sende en testadvarsel til destinationen eller destinationslisten.
5	Knappen Slet	Klik på knappen for at slette destinationen eller destinationslisten.
6	Ny destinationsliste eller Ny advarselsdestination	Klik på knappen for at oprette en ny destination eller destinationsliste.

Brug af siden Advarsler sammen med et produkt

Dette afsnit indeholder oplysninger om disse advarselsfunktioner:

- "[Sådan konfigureres advarsler](#)" på side 23
- "[Sådan testes en destinations konfiguration](#)" på side 26
- "[Sådan slettes destinationer og destinationslister](#)" på side 27

Sådan konfigureres advarsler

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du konfigurere op til fire forskellige lister med op til 20 modtagere på hver liste. Uden en permanent lagerenhed er der kun plads til fire e-mail-adresser.

1 Gør et af følgende:

- Hvis du vil oprette en ny destinationsliste, skal du klikke på **Ny destinationsliste**.
- eller
- Hvis du vil ændre en eksisterende destinationsliste, skal du klikke på **Rediger** ud for den liste, som du vil ændre.

Bemærk!

Yderligere oplysninger om testning eller sletning af en advarsel finder du i afsnittet "[Sådan testes en destinations konfiguration](#)" på side 26 og "[Sådan slettes destinationer og destinationslister](#)" på side 27.

Hvis der ikke er installeret en permanent lagerenhed, vil det vindue, der vises, ligne det, der er vist i følgende illustration.

hp colorLaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger Indstillinger Netværk

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Tidstjenester

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Advarsler - konfiguration

Trin 1: Indtast advarselsdestinationen

Indtast advarselsdestinationen på en af følgende måder:
En e-mail-adresse, f.eks. (dit_navn)@(dit_firma).com
En mobil enhed, f.eks. 208-555-5555@(tele_selskab).net
En meddelelse til et websted, f.eks. http://www.(din_server).com

Advarselsdestination:

Trin 2: Vælg advarsler

Vælg de advarsler, som du ønsker, at advarselsdestinationen skal modtage. De mest almindelige advarsler er angivet her.

Advarselsnavn	Valgt	Grænse
Kassette lav (bestil)	<input type="checkbox"/>	20 (0-20) procent
Kassette udløbet (udskift)	<input type="checkbox"/>	
Ikke-HP forbrugsvare fundet	<input type="checkbox"/>	
Afhjælp papirstop	<input type="checkbox"/>	
Luk bakker, paneler og dæksler	<input type="checkbox"/>	

[Yderligere advarsler](#)

Hvis du vil se alle advarsler for dette produkt, skal du klikke på knappen **Vis alle advarsler**.

Bemærk! Et klik på denne knap gemmer de aktuelle ændringer og åbner den side, der viser alle advarselsindstillingerne.

Vis alle advarsler

Trin 3: Vælg filer, der er vedhæftet e-mails (valgfrit)

Vælg de vedhæftede filer, som du vil medtage i hver e-mail-advarselsmeddelelse. Gå til fanen **Oplysninger** for at se eksempler på disse sider.

- ☐ Statusside over forbrugsvarer
- ☐ Side Over Forbrug
- ☐ Konfigurationsside
- ☐ Side med hændelseslog

Vælg denne indstilling, hvis den advarselsdest., der er valgt til at modtage advarsler, er et automatisk computersystem.

- ☐ XML-data

OK Annuller

- Indtast et navn under Listenavn, f.eks. Service eller Forbrugsvarer, for de produkter, hvor der er installeret permanente lagerenheder. (Hvis du *ikke* har en permanent lagerenhed, skal du fortsætte til trin 3.)

- 3 Indtast e-mail-adressen på de personer, der skal modtage advarsler. I store miljøer kan systemadministratorer dirigere e-mail-adresser til listeservere eller URL'er for at få udvidede advarsler. Tilføj flere destinationer ved at adskille de enkelte destinationer med et komma eller et semikolon.
- 4 Marker afkrydsningsfeltet for de advarsler, der skal sendes sammen med denne destinationsliste. (Klik på **Vis alle advarsler**, hvis du vil have vist alle de advarsler, der er tilgængelige for produktet).
- 5 Angiv grænseværdien for de individuelle advarsler, hvor det kræves.

Grænseværdien for Forbrugsvarer er en procentsats, 0 procent til 20 procent, der repræsenterer den del af forbrugsvarer, der stadig er tilbage. Hvis du f.eks. angiver grænseværdien for advarslen "Kassette lav (bestil)" til 15 procent, sender produktet en eller flere e-mail-meddelelser, når der er 15 procent af tonerkassetten's levetid tilbage.

Grænseværdien for service og papirstien er et brugerdefineret antal minutter. En hændelse vil blive ignoreret i dette tidsrum, inden der sendes en e-mail-advarselsmeddelelse. Du kan f.eks. angive grænseværdien for advarslen "Bakke åben" til 10 minutter for at give en person mulighed for at lukke bakken, efter at der er blevet lagt papir i bakken eller efter afhjælpning af et papirstop.
- 6 Vælg de vedhæftede filer, som skal medtages i dine e-mail-advarselsmeddelelser. Disse vedhæftede filer kan omfatte siden Status på forbrugsvarer, siden over forbrug, konfigurationssiden, Hændelseslog og XML-oplysninger. (Gå til fanen **Oplysninger** for at se eksempler på siderne. Indstillingen XML-oplysninger skal vælges, hvis en af de destinationer, der skal modtage advarsler, er et automatiseret computersystem).
- 7 Klik på **Anvend** for at gemme oplysningerne.
- 8 Gentag trin 1 til 7 for hver ekstra liste eller destination.

Bemærk!

Se "[Sådan testes en destinations konfiguration](#)" på side 26, hvis du vil teste en destinationslistes konfiguration.

Sådan testes en destinations konfiguration

- 1 Klik på knappen **Test** ud for den destination, der skal testes.

Følgende vindue vises. (Denne illustration viser skærbilledet fra et system, hvor der ikke er installeret en permanent lagerenhed. Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan der testes mere end én destination fra dette vindue.)

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger Indstillinger **Netværk**

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Tidstjenester

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Advarsler - test

Du er ved at sende en testadvarsel til følgende advarselsdestination. Klik på OK for at sende testen, eller klik på Annuller for at vende tilbage til hovedadvarselssiden uden at sende testen.

Advarselsdestination: (your_name)@(your_company).com

Som standard er returadressen på testadvarsen produktets e-mail-adresse. Hvis du vil modtage svar, som genereres fra denne test, skal du indtaste din egen e-mail-adresse i følgende felt.

Returadresse: (your_device)@(your_company).com

Meddelelsetekst:

Dette er en testadvarsel. Du har modtaget denne advarsel, fordi du er blevet valgt til at modtage oplysninger om følgende produkt.

Produktet har ikke brug for overvågning på nuværende tidspunkt.

Produkt:
HP Color LaserJet XXXX

Aktuelt valgte advarsler:
Kassette lav (bestil)
Kassette udløbet (udskift)
Ikke-HP forbrugsvarer fundet
Afhjælp papirstop
Luk bakker, paneller og dæksler

Aktuelt valgte vedhæftede filer:
XML-data

Tak, fordi du valgte Hewlett-Packard-produkter!

Hvis du ønsker, at der skal vises yderligere noter i begyndelsen af testadvarsen, skal du indtaste oplysningerne i følgende felt.

Dine noter (valgfrit):

OK Annuller

- 2 Hvis du har installeret en permanent lagerenhed, skal du vælge de destinationer, der skal testes.
- 3 Afsenderadressen er produktets e-mail-adresse. Indtast din e-mail-adresse, hvis du vil modtage de fejl, der eventuelt genereres fra testadvarsen (f.eks. for at blive underrettet om en forkert destinationsadresse).

- 4 Angiv eventuelt yderligere oplysninger, som, du ønsker, skal vises i begyndelsen af en e-mail-advarselsmeddelelse i tekstfeltet **Dine noter (valgfrit)**.
- 5 Klik på **OK**.

Sådan slettes destinationer og destinationslister

- Du kan slette en destination eller destinationsliste ved at klikke på knappen **Slet** ud for den destination eller destinationsliste, som du vil slette. Klik på **OK** for at bekræfte sletningen.

Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet

En anden metode til modtagelse af informationssider er ved at anmode om dem fra produktet. Når udgående og indgående post konfigureres, kan produktet vedhæfte informationssider, f.eks. statussiden over forbrugsvarer eller konfigurationssiden, til e-mail-meddelelser. Du kan bruge denne funktion til at løse et problem eller kontrollere forbrugsvarers status.

Sådan anmodes der om informationssider ved hjælp af en e-mail-meddelelse

Når du opretter en meddelelse til produktet, skal du formatere felterne **Til**, **Fra** og **Emne** i e-mail-programmet korrekt.

- 1 Aktiver udgående og indgående e-mail ved at følge de instruktioner, der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "[E-mail-server](#)" på side 20.)
- 2 Sammensæt en meddelelse til produktet fra e-mail-programmet ved at udføre følgende trin:
 - a Skriv produktets e-mail-adresse i feltet "[Sikkerhed](#)" på side 29 **Til**. Brugernavnet kombineret med produktets domænenavn (der er angivet i konfigurationen for udgående e-mail) bliver til e-mail-adressen på produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postboks-kontoen f.eks. er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com".
 - b E-mail-programmet udfylder automatisk feltet **Fra** som din e-mail-afsenderadresse.
 - c Indtast en relevant tekst for det format og den side, som du vil vedhæfte, i feltet **Emne**. Du kan anmode om en konfigurationsside, siden Status på forbrugsvarer eller siden AutoSend. Hvis du f.eks. vil vedhæfte konfigurationssiden i HTML-format, skal du skrive "this.configpage?configpage=email&format=html".

Side	HTML-format	XML-format	Tekstformat
Konfigurationsside	this.configpage?configpage=email&format=html	this.configpage?configpage=email&format=xml	this.configpage?configpage=email&format=text
Siden Status på forbrugsvarer	this.configpage?suppliespage=email&format=html	this.configpage?suppliespage=email&format=xml	this.configpage?suppliespage=email&format=text
Siden AutoSend	ikke gældende	this.configpage?autosend=email&format=xml	ikke gældende

- 3 Klik på **Send**.

Produktet søger efter nye e-mail-meddelelser hvert tredje minut. Når produktet modtager e-mail-meddelelsen, genererer det et svar og sender de anmodede oplysninger tilbage til afsenderens e-mail-adresse (angivet i feltet **Fra** i den oprindelige e-mail-meddelelse).

Bemærk!

Et svar kan tage fra et minut til flere timer om at blive returneret til e-mail-programmets indbakke alt efter eventuelle forsinkelser på netværket og organisationens postserver.

Hvis felterne **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er korrekt formateret i din e-mail-meddelelse, sender produktet ikke en meddelelse som svar.

Brug siden AutoSend til regelmæssigt at sende oplysninger om enhedskonfiguration og forbrug af forbrugsvarer til Hewlett-Packard. Denne funktion gør det muligt for dig at have en aftale med Hewlett-Packard om levering af tjenester, der omfatter, men ikke er begrænset til, proaktiv udskiftning af kassetter, kontrakter af typen betaling-pr.-side, supportaftaler og forbrugsregistrering. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3.
2	Aktiver AutoSend	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen AutoSend.
3	Send hver [interval]	Vælg det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne om produktkonfiguration og forbrug af forbrugsvarer til HP.
4	Onlinefortrolighedserklæring fra Hewlett-Packard	Få vist yderligere oplysninger om, hvordan HP behandler de oplysninger, der sendes via AutoSend.

Sådan aktiveres funktionen AutoSend

- 1 Aktiver udgående og indgående e-mail ved at følge de instruktioner, der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "[E-mail-server](#)" på side 20.)
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver AutoSend**.
- 3 Klik på en indstilling for at angive det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne om produktkonfiguration og forbrug af forbrugsvarer til HP, og angiv derefter antallet af dage, uger, måneder eller udskrevne sider.
- 4 Klik på **Anvend**.

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3.
2	Angiv adgangskode	Angiv en adgangskode for at styre, hvem der kan foretage fjernannullering af job eller få adgang til indstillingssiderne. Brugernavnet er allerede angivet som "laserjet". Når adgangskoden er angivet, bliver brugeren bedt om at indtaste en adgangskode, når de enten åbner indstillingssiderne eller klikker på linket Bestil forbrugsvarer .
3	Udskriv side	<ul style="list-style-type: none"> Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have vist siden Udskriv (under fanen Oplysninger). Afkrydsningsfeltet er markeret som standard. Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil have vist siden Udskriv.
4	Vis på enhedsstatusside	Vælg, hvilke knapper på kontrolpanelet, der skal vises på siden Enhedsstatus (under fanen Oplysninger).

Rediger andre links

Brug siden Rediger andre links til at føje eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget valg (se følgende bemærkning). Disse links vises på navigationspanelet til venstre på alle siderne i den integrerede webserver. Der er allerede oprettet tre permanente links (hp instant support, Bestil forbrugsvarer og Produktsupport). I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

Bemærk!

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du tilføje op til fem ekstra links. Uden det ekstra lager kan du tilføje ét ekstra link.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger Indstillinger Netværk

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Tidstjenester

2 Tilføj link

URL
Navn
Tilføj link

3 Bruger-definerede hyperlinks

4 Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Fjern valgte link

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3.
2	Tilføj link	Tilføj et brugerdefineret link.
3	Bruger-definerede hyperlinks	Viser de brugerdefinerede links, der er blevet tilføjet. Brug dette område til at slette links.
4	Andre links	hp instant support Opret forbindelse til webressourcer, der hjælper dig med at løse specifikke problemer og bestemme, hvilke ekstra tjenester der er tilgængelige for dit produkt. (Detaljerede oplysninger, herunder serienummer, fejtilstande og status, sendes til Hewlett-Packards Kundeservice. Hewlett-Packard behandler disse oplysninger som værende fortrolige).
		Bestil forbrugsvarer Opret forbindelse til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg.
		Produktsupport Få adgang til specifik produkthjælp fra HP's websted.

Tilføjelse af et link

- 1 Indtast URL'en og navnet, som de skal vises på den integrerede webservers sider, under **Tilføj link**.
- 2 Klik på **Tilføj link**.

Fjernelse af et link

- 1 Vælg det eller de links, som du vil fjerne, under **Bruger-definerede hyperlinks**.
- 2 Klik på **Fjern valgte link**.

Oplysninger om enhed

Brug siden Oplysninger om enhed til at navngive produktet og tildele produktet et aktivnummer. Du kan tilføje navnet på den primære kontaktperson, hvor der kan fås oplysninger om produktet. Produktets IP-adresse, produktmodellen, produktnummeret og serienummeret findes også på denne side.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger **Indstillinger** Netværk

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Tidstjenester

Oplysninger om enhed

Printernavn: hp color LaserJet XXXX
Aktivnummer:
Firmanavn:
Kontaktperson:
IP-adresse: 127.0.0.1
Produktnavn: HP Color LaserJet XXXX
Printermodel: CXXXXA
Printerens serienummer: XXXXXXXXXX

Anvend Annuller

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Bemærk!

Hvis du foretager nogle ændringer på siden Oplysninger om enhed, skal du klikke på **Anvend** for at gemme ændringerne.

De oplysninger, som angives her, vises på siden Oplysninger om enhed, der kan åbnes under fanen **Oplysninger**. Oplysningerne vises også i e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet. Dette kan være nyttigt, hvis du skal lokalisere produktet for at påfylde forbrugsvarer eller løse et problem.

Sprog

Brug siden Sprog til at vælge det sprog, som siderne i den integrerede webserver skal vises på. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger Indstillinger Netværk

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Tidstjenester

2 Vis sider i Browsersprog
3 Vis sider i Printersprog
4 Vælg et sprog DANSK

Anvend Annuller

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

FORSIGTIG!

Hvis du vælger **Se sider i printersprog** eller **Vælg et sprog**, ændres sproget for alle de personer, der bruger den integrerede webserver.

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3.
2	Se sider i browsersprog (standard)	Brug denne funktion til at registrere det sprog, der er valgt for din webbrowser, og til at få vist siderne i den integrerede webserver på samme sprog.
3	Se sider i printersprog	Brug denne funktion til at registrere det sprog, der er valgt for produktets kontrolpanel, og til at få vist siderne i den integrerede webserver på samme sprog.
4	Vælg et sprog	Få vist siderne i den integrerede webserver på det valgte sprog blandt disse valgmuligheder: <ul style="list-style-type: none">EngelskFranskTyskItalienskSpanskSvenskDanskNorskNederlandskFinskPortugisisk

Bemærk!

Standardsproget er det sprog, som webbrowseren p.t. bruger. Hvis browseren og kontrolpanelet begge bruger et sprog, der ikke er tilgængeligt for den integrerede webserver, vælges engelsk som standardsprog.

Hvis du foretager nogle ændringer på siden Sprog, skal du klikke på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Tidstjenester

Brug siden Tidstjenester til at opdatere produktets klokkeslæt, konfigurere tidsservere og porten på netværket samt angive det interval, hvormed produktet synkroniseres med tidstjenesten. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Oplysninger Indstillinger Netværk

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Tidstjenester

2 Aktuel tid på enhed
3 Adresse på netværkstitidsserver
4 Synkroniser tid med server hver(t)
5 Lokal port til modtagelse af klokkeslæt fra server
6 Status for tidsserver

Tidstjenester

8 May 2003 15:23:53 GMT Hent klokkeslæt
0.0.0.0
24 (1-168) timer
1230 (1100-1900)
Serveren er blevet konfigureret og svarer
Brug standardindstillinger

Anvend Annuller

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3.
2	Aktuel tid på enhed	Viser UTC (Coordinated Universal Time). Denne opdateres, når du åbner siden Tidstjenester, eller når du klikker på knappen Hent klokkeslæt .
3	Adresse på netværkstitidsserver	Viser IP-adressen på en netværkstitidsserver, som produktet bruger til at angive Aktuel tid på enhed.
4	Synkroniser tid med server hver(t)	Viser, hvor ofte produktet opdaterer sin aktuelle tid med netværkstitidsserveren.
5	Lokal port til modtagelse af klokkeslæt fra server	Viser den port, som produktet bruger til at hente data fra netværkstitidsserveren.
6	Status for tidsserver	Viser den aktuelle status for forbindelsen til netværkstitidsserveren.
7	Hent klokkeslæt	Når du klikker på denne indstilling, opdateres Aktuel tid på enhed.
8	Brug standardindstillinger	Erstatter de aktuelle indstillinger med standardindstillingerne.

4 Håndtering af netværksoperation fra netværkssiderne

Oversigt

Brug netværkssiderne til at konfigurere og håndtere printeren på netværket. Netværkssidernes udseende og funktioner varierer, afhængigt af modellen og versionen af din HP Jetdirect-printerserver. Følgende skærbillede ligner det skærbillede, som du kan se, hvis du klikker på **Netværk**. Klik på menuen Netværk for den side, som du vil have vist, fra det venstre navigationspanel.

hp invent

EWS5 / 15.62.66.172
hp color LaserJet XXXX

Information Settings **Networking**

1

CONFIGURATION
Network Settings
Other Settings
Select Language

SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols

DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

2

Other Links
Help
Support
HP Home

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: Manual

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Manual

Host Name: EWS5

IP Address: 15.62.66.172

Subnet Mask:

Default Gateway:

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Apply Cancel

Nummer	Område på siden	Oplysninger eller funktioner i området på siden
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP integreret webserver " på side 3.
2	Hjælp	Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne under fanen Netværk .

Nedenfor er angivet nogle opgaver, som du kan udføre fra netværkssiderne, afhængigt af HP Jetdirect-printerserverens model og operativversion:

- Ændre netværkskonfigurationsindstillinger for forskellige typer netværksforbindelser.
- Aktivere og deaktivere udskriftsprotokoller.
- Angive en supportkontaktperson og support-URL'er.
- Angive en adgangskode for at styre, hvem der kan få fjernadgang til netværkssiderne.
- Konfigurere produktets sikkerhed via brugen af adgangskoder, adgangslister og styringsprotokoller.
- Få vist generelle oplysninger om netværksstatus, herunder netværksstatistikker, der er gemt på printerserveren, med henblik på fejlfinding eller optimering af netværket.
- Få vist protokoloplysninger for alle understøttede netværksforbindelser.
- Få vist HP Jetdirect-konfigurationssiden.
- Angive den hyppighed, som den integrerede webserver kontrollerer netværkets status med.

Se følgende kilder for at få yderligere oplysninger om netværkssiderne:

- **Hjælp.** På alle netværkssiderne findes der et hjælplink under **Andre links** med en beskrivelse af netværksfunktionerne og nyttige tip til brug af dem. Fra siden Hjælp kan du kan også få adgang til yderligere hjælp på HP's websted.
- **HP Jetdirect Print Server Administratorhåndbog.** Denne håndbog er normalt tilgængelig på den software-cd, der fulgte med produktet. Hvis du vil hente den seneste version af denne håndbog, kan du besøge adressen: http://www.hp.com/support/net_printing.

5 Brug af Andre links som en ressource

Området Andre links indeholder tre permanente links, der hurtigt etablerer adgang til produktspecifikke oplysninger, f.eks. interaktive fejlfindings- og bestillingsoplysninger om originale HP-forbrugsvarer.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121' and 'HP Color LaserJet XXXX'. Below the header, there are three tabs: 'Oplysninger', 'Indstillinger', and 'Netværk'. The 'Oplysninger' tab is selected. On the left side, there is a vertical menu with the following items: 'Enhedsstatus', 'Konfigurationsside', 'Status på forbrugsvarer', 'Hændelseslog', 'Side Over Forbrug', 'Oplysninger om enhed', 'Kontrolpanel', and 'Udskriv'. The 'Oplysninger om enhed' item is highlighted. On the right side, there is a section titled 'Oplysninger om enhed' with the following information: 'Printer navn: hp color LaserJet XXXX', 'Aktivnummer:', 'Firmanavn:', 'Kontaktperson:', 'IP-adresse: 127.0.0.1', 'Produktnavn: HP Color LaserJet XXXX', 'Printermodel: CXXXXA', and 'Printerens serienummer: XXXXXXXXXX'. Below the 'Oplysninger om enhed' section, there is a section titled 'Andre links' with the following links: 'hp instant support', 'Bestil forbrugsvarer', and 'Produktsupport'. A blue box with the title 'Andre links' and the same three links is shown below the screenshot, with a blue line connecting it to the 'Andre links' section in the screenshot.

Bemærk!

Du kan bruge siden Rediger andre links under fanen **Indstillinger** til at føje eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget valg. (Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du tilføje op til fem ekstra links. Uden det ekstra lager kan du tilføje ét ekstra link). Disse links vises på navigationsbjælken til venstre på alle siderne i den integrerede webserver. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "**Rediger andre links**" på side 30.

hp instant support

Hewlett-Packard tilbyder hp instant support, som er et internetbaseret supportsystem, der indsamler diagnosticeringsoplysninger fra produktet og sammenholder dem med HP's informationsdatabase. På hp instant support kan du finde intelligente løsninger, der hurtigt og nemt kan hjælpe dig med at løse problemer.

Sådan fungerer hp instant support

Oplysninger indsamles fra produktet og overføres på sikker vis til Hewlett-Packard, når du klikker på **hp instant support**. hp instant support-webstedet læser produktdataene for at analysere produktets aktuelle status. Webstedet opretter en tilpasset webside, som vises i browservinduet, og som indeholder tekst, der er nemt at følge, samt visuelle hjælpemidler. hp instant support-webstedet henviser dig også til yderligere tjenester, der er tilgængelige for produktet.

Inden der sendes nogen produktdata til Hewlett-Packard for at blive analyseret, kan du få vist alle de oplysninger (f.eks. serienummer, fejltilstande og produktstatus), der vil blive fremsendt. Hewlett-Packard behandler disse oplysninger som værende fortrolige.

Oplysninger, du kan få fra hp instant support

hp instant support-webstedet indeholder disse fejlfindings- og vedligeholdelsesværktøjer:

- Firmware- og softwareopdateringer.
- Fejlfinding af de sidste nye hændelser, der er angivet i hændelsesloggen. Produktet kan f.eks. vise et papirstop som den sidste nye hændelse, der er angivet i hændelsesloggen. hp instant support-webstedet registrerer hændelsen og leverer fejlfindingsoplysninger for papirstoppet.
- Supportpakker.
- Produktdokumentation, f.eks. brugervejledninger og opsætningsvejledninger.

Bestil forbrugsvarer

Linket **Bestil forbrugsvarer** forbinder dig til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg. De forbrugsvarer, som du har brug for, er valgt på forhånd. Du kan ændre kvantiteter eller vælge yderligere varer. Varerne føjes til indkøbskurven og er klar til betaling, så det sikres, at de rigtige forbrugsvarer bestilles gennem den valgte forhandler.

Produktsupport

Linket **Produktsupport** forbinder dig til en webside, der indeholder en omfattende menu bestående af supportressourcer, som forretningsfolk har behov for. Fra denne webside kan du udføre disse opgaver og flere:

- Finde en liste over HP-produkter på ét sted: skriveborde, arbejdsstationer, servere, lagerenheder, printere, scannere, billedbehandling og mobilenheder.
- Indhente teknisk support. Løse et problem, finde oplysninger for at opsætte, installere og konfigurere produktet, finde og bruge et produkt, vedligeholde produktet, opgradere og flytte produktsoftwaren og driveren og genbruge produkter eller kassere dem på korrekt vis.
- Få adgang til selvløsende ressourcer som ofte stillede spørgsmål, brugerdokumentation, funktioner og specifikationer samt oplysninger om produktkompatibilitet.
- Samarbejde med HP og med dine kollegaer via diskussionsgrupper, e-mail-support og telefonsupport.
- Bruge opgavebaseret navigation til at identificere det opgaveområde, som du vil arbejde på, og hurtigt finde relaterede emner og værktøjer.

Derudover kan du finde disse funktioner: aktuelle emner, et abonnementscenter, produktrabattilbud og andre meddelelser samt trænings- og uddannelsesmuligheder.

Indeks

A

- adgangskode 29
- advarsler
 - destinationslister, teste 26
 - funktioner 2, 22
 - konfiguration af indgående e-mail 21
 - konfiguration af udgående mail 21
 - konfigurere 23
 - sende informationssider via e-mail 27
 - slette destinationslister 27
- aktivnummer 12
- Andre links, område 37
- AutoSend 28

B

- bestille
 - forbrugsvarer 30, 38
 - harddiske 2
- blækpatron. Se tonerkassette
- browser, påkrævet 2
- brugernavn 29

D

- destinationslister
 - definerede 22
 - slette 27
 - teste 26
- DIMM'er, bekræfte installeret 7

E

- ekstraudstyr, bekræfte installeret 7
- e-mail
 - advarsler 22
 - indgående, konfigurere 21
 - informationssider 27
 - udgående, konfigurere 21
- E-mail-server, side 20
- e-mail-support 39

F

- fejlfinding
 - instant support 30, 38
 - Konfigurationsside 7
 - produktsupport 39
- fejlmeddelelser 10
- firewalls 2
- fjernkonfiguration 18
- flash-diske, funktioner tilgængelige med 2
- forbrugsoplysninger, AutoSend 28
- forbrugsvarer
 - AutoSend, funktion 28
 - bestille 30, 38
 - forbrugsoplysning 11
 - funktionen AutoSend 28
 - statusside 9
- forsyninger. Se forbrugsvarer
- funktioner 1
- få adgang til integreret webserver 2

G

- genbruge forbrugsvarer 39
- gruppeprodukt håndtering 2

H

- harddiske, funktioner tilgængelige med 2
- hjælp
 - instant support 30, 38
 - produktsupport 39
- hp instant support 30, 38
- HP Jetdirect Print Server Administratorhåndbog 36
- HP Web Jetadmin 2
- hukommelse, bekræfte installeret 7
- Hændelseslog 10

I

- Indstillinger, sider under 17
- informationssider
 - sende via e-mail 27
 - tilgængelige 5
- integreret webserver, defineret 1
- IP-adresse
 - e-mail-konfiguration 21
 - finde 2, 12
- IP-baseret netværk 2

J

- Jetadmin, HP Web 2

K

- kassette
 - bestille 30, 38
 - forbrugsoplysning 11
 - status 9
- knappen Jobannullering 29
- knappen Start 29
- knapper, kontrolpanel 6
- konfiguration af indgående e-mail 21
- konfiguration af udgående mail 21
- Konfiguration, menu 18
- Konfigurationsside 7
- Konfigurer enhed, side 18
- kontaktperson 31
- kontrolpanel
 - knapper 6
 - menuer 18
- kundesupport
 - instant 30, 38
 - produkt 39

L

- links
 - funktioner 2
 - redigere 30
- log, hændelses 10

M

meddelelser, fejl 10
medieforbrug 11
menuer, kontrolpanel 18
mobilenheder, udskrive fra 14

N

navigere 3
netværk
 understøttede typer 2
 Web Jetadmin 2

O

ofte stillede spørgsmål 39
onlinehjælp
 instant support 30, 38
 produktsupport 39
Oplysninger, menu 18

P

papirforbrug 11
Papirhåndtering, menu 18
PCL-dokumenter 14
POP3-konfiguration 21
postbokskonfiguration 21
PRN-filer 14
produktsupport 39
PS-filer, udskrive 14

R

Rediger andre links, side 30

S

serienummer 12
Side over forbrug 11
siden Enhedsstatus 6
siden Kontrolpanel 13
siden Oplysninger om enhed 12, 31
siden Rediger andre links 37
siden Sikkerhed 29
siden Sprog 32
siden Status på forbrugsvarer 9
siden Tidstjenester 33
siden Udskriv 14
sider, netværk 35
sidetæller 11
status
 advarsler 22
 forbrugsvarer 9
 netværk 35
 sende informationssider via e-mail 27
support
 instant 30, 38
 produkt 39
systemkrav 2

T

taster, kontrolpanel 6
teknisk support
 instant 30, 38
 produkt 39
tekstfiler, udskrive 14
telefonsupport 39
tonerkassette
 bestille 30, 38
 forbrugsoplysning 11
 status 9

tonerkassette. Se tonerkassette
tælling, side 11

W

Web Jetadmin 2
Webbrowser, påkrævet 2
Websteder, support
 instant 30, 38
 produkt 39

Å

åbne integreret webserver 2



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com